

⚠ T・TJ(ターミナル・チップジャック) 取扱い注意事項

製品を安全にご使用いただくために、2ページの一般注意事項とあわせてお読みください。

ご使用に際しましてご不明な点は、お客様相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

お客様相談窓口 ☎ 0120-70-7215

ご使用上の注意事項

- 商品仕様をご確認の上、ご使用ください。
ご使用電圧、電流に合わせた製品の取付(絶縁距離の確保)、接続電線を考慮してください。また、接続する電線等につきましても、隣接極、取付パネル、その他の製品などとの間で必要な絶縁距離が確保されるよう、ご注意ください。
- ご使用の際には実装機器での作動をご確認の上でご使用ください。
- ハンダ付けは、樹脂部を变形させないよう短時間で行ってください。
- 接続した電線に張力が加わらない様、接続電線の固定を考慮してください。
- 通電中の挿抜(接続・解除)は行なわないでください。

製品取付について

- 取付は個別に規定する取付孔、締付トルクを守ってください。また締付の際にはご使用ナットに合った(ナット二面幅寸法)工具をご使用ください。
- パネル取付後、製品を無理に押ししたり、回したりしないでください。

ターミナルについて

- カタログに(ツマミ取外し不可)と記載のある製品は、ツマミをゆるめた時にも一定の位置で内に設けられたストッパーが働き、脱落の心配がありません。
- 主軸の基部に横穴のある製品は、横穴にピンチップ、テスター棒、電線等が挿入できます。
- 商品によっては頭部にバナナプラグが接続できるタイプがありますが、バナナプラグの充電部が一部露出しますのでご注意ください。
- 金属製のターミナルについては、アース用端子としてご使用ください。

チップジャックについて

- ジャックには、各々適合するピン径のプラグを接続してください。
(適合相手部品については個別の製品仕様をご覧ください)

その他について

- 樹脂(プラスチック)部分の汚れを拭き取る場合は乾いた布で拭いてください。使用する溶剤(洗剤)によっては樹脂部分に破損、白化等が生じる場合があります。
- 各製品の詳細な仕様については個別に図面、仕様書など請求の上でご確認ください。尚、本内容と個別仕様が重複する場合は、個別仕様が優先となります。
- プラグ等のぬき差しは、こじらずに真っ直ぐ行ってください。

ご使用、保管環境について

- 各商品は全て屋内使用を目的として設計されております。屋外での使用、保管はできません。
- 直射日光の当たる場所、結露や氷結の発生する場所での使用、保管は避けてください。
- 振動や、衝撃が加わる環境での使用、保管は避けてください。
- 高温、低温、多湿、塵埃等の多い環境や水、各種油、薬品(洗剤含む)、腐食ガス等がかかるような環境での使用、保管は避けてください。
- 詳細については、最新の図面、仕様書等ご請求の上、ご確認ください。本内容と個別の図面、仕様とが異なる場合、個別の図面、仕様優先されます。